

Fallguy AUDIO PRIO 2 Inputs Box

Rev.D

Hardware Version Rev.D 06/2016

Überarbeitete Version vom 17. Juni 2016

Copyright 2004 – 2016, Firma LOETRONIC

Alle Rechte vorbehalten

www.loetronic.com

info@loetronic.com

Allgemeine Beschreibung

Die Fallguy AUDIO PRIO 2 Inputs Box kann an zwei Audioquellen angeschlossen werden. Die erste Audioquelle wird priorisiert behandelt. Wird auf diesem Eingang ein Signal abgespielt, wird ein evtl. vorhandenes Signal auf dem zweiten Eingang ausgefadet und nach Abspielen des ersten Signals wieder eingefadet. Alle Ein- und Ausgänge haben Line-Pegel. Über zwei Lautstärkepotentiometer können die Eingangssignale eingestellt werden.

Technische Daten

- Audioeingang 1 (2x Cinch, Stereo – L/R) – Line-Pegel – Prio-Eingang
- Audioeingang 2 (2x Cinch, Stereo – L/R) – Line-Pegel
- Audioausgang (2x Cinch, Stereo – L/R) – Line-Pegel
- Spannungsversorgung: Kleingerätespannungsbuchse (Hohlstecker 2,1mm), 6-12V DC
- Stromaufnahme: 15mA bei 12V DC
- Abmessungen: 132x72x31mm (LxBxH)

